UE 100

Umschaltweiche

IP21



Maße:
Länge: 105mm
Breite 35mm
Höhe: 24mm

Umschaltmodul zum selektiven Umschalten einer Leuchte in den Notbetrieb in Abhängigkeit einer Störung oder Ausfall der Netzversorgung der Allgemeinbeleuchtung.

Funktionsweise:
Fällt das Netz aus (HV-/UV-Überwachung), werden an den Noteingang 230V/216V von der Zentralanlage durchgeschaltet. Dabei wird zuerst der Netzeingang (normale Raumbeleuchtung) und dann zeitverzögert auf den Noteingang umgeschaltet. Kehrt das Netz zurück, so wird in umgekehrter Reihenfolge, ebenfalls zeitverzögert, zurückgeschaltet.
Die Zeitverzögerung ist wichtig, damit unter keinen Umständen die Batteriespannung am Netz liegt!

- Gehäuse Kunststoff, Farbe weiß
- Leuchteneinbaumontage
- optional auch im Schutzgehäuse erhältlich

Technische Daten

Eingänge:
230V-Netzeingang über Schalter der Allgemeinbeleuchtung
AC/DC-Eingang (230V/216V) von Zentralanlage, vorrangig

Ausgänge zur Leuchte:
Ausgang zur Leuchte, max. 120W

Anschlussschema

